

**TABULKA KABELŮ/ TABLE OF CABLES**  
**ROZVADĚČ RR**

Strana/Page 1

<i>Označení Describe</i>	<i>Napájecí kabel Feeding cable</i>	<i>Název napájeného zařízení Feed equipment</i>	<i>Příkon (kW) Input</i>	<i>Napětí (V) Voltage</i>	<i>Délka (m) Lenght</i>	<i>Ukončení Connecting</i>	<i>Pozn.: Notice:</i>
WL0	CYKY 3x120+70	Rozvaděč ER		400V	35	napájecí kabel	
WS0	CYKY 5Cx1.5	Rozvaděč ER		400V	35	ovládací kabel (sazba)	
WL1	CYKY 5Cx16	Rozvaděč topení RT	38	400V	20		
WS1	CYKY 2Ax1.5	Rozvaděč RA1		230V	25	ovládací kabel	
WL2	CYKY 5Cx6	Rozvaděč MaR ozn. RA1	9,7	400V	25		
WL3	CYKY 5Cx16	Tepelné čerpadlo	15,3	400V	25		
WL11	CYKY 3Cx1.5	Osvětlení		230V	75		
WL12	CYKY 3Cx1.5	Osvětlení		230V	50		
WL13	CYKY 3Cx1.5	Osvětlení		230V	50		
WL14	CYKY 3Cx1.5	Osvětlení		230V	60		
1WL15	CYKY 3Cx1.5	Osvětlení		230V	80		
2WL15	CYKY 2Ax1.5	Osvětlení		230V	80		
WS15	CYKY 3Dx1.5	Tlačítko		230V	35		
WSIR	CYKY 2Ax1.5	Přijímač IR dálk. ovládání LUXMATE		230V	35		
WL16	CYKY 3Cx1.5	Osvětlení		230V	75		
1WL17	CYKY 3Cx1.5	Osvětlení		230V	80		
2WL17	CYKY 2Ax1.5	Osvětlení		230V	80		
WS17	CYKY 3Dx1.5	Tlačítko		230V	35		
WL18	CYKY 3Cx1.5	Osvětlení - chodba		230V	30		
WS18	CYKY 3Dx1.5	Tlačítka		230V	35		
WL19	CYKY 3Cx1.5	Osvětlení - domek		230V	40		
WL20	CYKY 3Cx1.5	Světelný nápis		230V	60		
WL21	CYKY 3Cx2.5	Osvětlení - chodník		230V	75		
WL31	CYKY 3Cx2.5	Zásuvkový obvod - úklid	1	230V	30		
WL32	CYKY 3Cx2.5	Zásuvkový obvod - úklid	1	230V	55		
WL33	CYKY 3Cx2.5	Zásuvkový obvod - pracoviště	0,4	230V	20		

Poznámka: 1) U paralelních kabelů je uvedena celková délka

2) K délkám všech kabelů nutno připočítat rezervu na prořez

**TABULKA KABELŮ/ TABLE OF CABLES**  
**ROZVADĚČ RR**

Strana/Page 2

<i>Označení Describe</i>	<i>Napájecí kabel Feeding cable</i>	<i>Název napájeného zařízení Feed equipment</i>	<i>Příkon (kW) Input</i>	<i>Napětí (V) Voltage</i>	<i>Délka (m) Lenght</i>	<i>Ukončení Connecting</i>	<i>Pozn.: Notice:</i>
WL37	CYKY 3Cx2.5	Zásuvkový obvod el. topení	2	230V	35		
WL38	CYKY 3Cx2.5	Zásuvkový obvod - lednice na odpad	0,2	230V	35		
WL41	CYKY 3Cx1.5	Automatické dveře	0,5	230V	40		
WL42	CYKY 3Cx1.5	Automatické dveře	0,5	230V	35		
WL43	CYKY 3Cx1.5	Automatické dveře	0,5	230V	35		
WL44	CYKY 3Cx1.5	Automatické splachování	0,01	230V	25		
WL45	CYKY 3Cx2.5	Průtokový ohříváč	2	230V	40		
WL51	CYKY 5Cx2.5	Boiler	6	400V	20		
WL53	CYKY 5Cx4	VZT clona 5.1	6	400V	35		
WL54	CYKY 5Cx4	VZT clona 5.2	6	400V	40		
WL55	CYKY 5Cx6	VZT clona 5.3	9	400V	40		
WL56	CYKY 3Cx2.5	3x Chladicí skříň 11.01	3x0,2	230V	35		
WL57	CYKY 3Cx2.5	Chladicí skříň 9.01	0,2	230V	25		
WL58	CYKY 3Cx2.5	Chladicí skříň 10.01	0,2	230V	25		
WL61	CYKY 5Cx4	El.konvektomat 6.01	10	400V	30		
WL62	CYKY 5Cx4	Vyhř.stůl s 2 vyhř.vanami 6.02	6	400V	35		
WL63	CYKY 5Cx4	Myčka 7.01	9,6	400V	40		
WL64	CYKY 5Cx2.5	Gril.deska 6.03	4,8	400V	30		
WL65	CYKY 5Cx4	4plotýnková varná deska 6.05	9,2	400V	30		
WL66	CYKY 5Cx4	Fritéza 6.07	10	400V	30		
WL67	CYKY 3Cx2.5	Nářezový stroj 6.13	0,18	230V	25		
WL68	CYKY 3Cx2.5	Drtič 07.01b	0,4	230V	40		
WL69	CYKY 3Cx2.5	Myčka na sklo 3.09	3,2	230V	30		
WL70	CYKY 3Cx2.5	Výčep 3.12	0,5	230V	35		

Poznámka: 1) U paralelních kabelů je uvedena celková délka

2) K délkám všech kabelů nutno připočítat rezervu na prořez

**TABULKA KABELŮ/ TABLE OF CABLES**  
**ROZVADĚČ RR**

Strana/Page 3

<i>Označení Describe</i>	<i>Napájecí kabel Feeding cable</i>	<i>Název napájeného zařízení Feed equipment</i>	<i>Příkon (kW) Input</i>	<i>Napětí (V) Voltage</i>	<i>Délka (m) Lenght</i>	<i>Ukončení Connecting</i>	<i>Pozn.: Notice:</i>
WL71	CYKY 3Cx2.5	Výčepní pult 3.14	0,3	230V	30		
WL72	CYKY 5Cx2.5	Kávovar	6	400V	35		
WL73	CYKY 3Cx2.5	Salamander 06.14	2	230V	30		
WL74	CYKY 3Cx2.5	Vařovač 06.15	3,2	230V	25		
WL75	CYKY 5Cx4	Vařič těstovin 6.04	5,6	400V	30		
WL76	CYKY 5Cx4	4plotýnková varná deska 6.06	9,2	400V	30		
WL81	CYKY 3Cx2.5	Zásuvkový obvod - úklid	1	230V	45		
WL82	CYKY 3Cx2.5	Universální kuch.stroj 6.19	2,3	230V	20		
WL83	CYKY 3Cx2.5	Chladicí skříň a chlad.stůl 6.18,6.10	0,2+0,5	230V	25		
WL84	CYKY 3Cx2.5	Chladicí skříň a mrazák 6.11,6.12	0,2+0,2	230V	30		
WL85	CYKY 3Cx2.5	Zásobník na talíře 6.08	0,75	230V	35		
WL86	CYKY 3Cx2.5	Zásobník na talíře 6.08	0,75	230V	35		
WL87	CYKY 3Cx2.5	Pokladna 5.29, změkčovač 7.01a	0,1+0,1	230V	40		
WL88	CYKY 3Cx2.5	Vyhřívaný zásobník 7.08	0,75	230V	30		
WL89	CYKY 3Cx2.5	Rezerva	1	230V	30		
WL90	CYKY 3Cx2.5	Rezerva	1	230V	30		
WL91	CYKY 3Cx2.5	3x Chladicí skříň 11.01	3x0,2	230V	35		
WL92	CYKY 3Cx2.5	2x Chladicí skříň 10.01,9.01	2x0,2	230V	25		
WL93	CYKY 3Cx2.5	Postmix 3.19,Výrobník ledu 3.17	0,6+0,5	230V	30		
WL94	CYKY 3Cx2.5	2x Chladicí stůl 3.16	2x0,5	230V	35		
WL95	CYKY 3Cx2.5	Chladicí stůl a mrazák 4.04,4.06	0,3+0,6	230V	40		
WL96	CYKY 3Cx2.5	Mrazák 4.05	1,5	230V	35		
WL97	CYKY 3Cx2.5	Chladicí skříň 4.01	0,2	230V	30		
WL98	CYKY 3Cx2.5	Pokladna 3.15	0,1	230V	20		

Poznámka: 1) U paralelních kabelů je uvedena celková délka

2) K délkám všech kabelů nutno připočítat rezervu na prořez